

Serie
NVG-AC

- für Anlagen nach EN 60598-2-22
- zur Versorgung von 1-2 Langfeldleuchten 18-58W bzw. 1x80W und andere Wechselspannungsverbraucher
- 100% Lichtstrom im Batteriebetrieb
- Sinus-Wechselrichter mit 150 W Ausgangs-Nennleistung
- Umschaltzeit kleiner 0,5 Sekunden

Gehäuse	Stahlblech für Wandanbau, RAL 7035
----------------	------------------------------------

IP54 



Notstrom-Versorgung **Einzelbatterie**

Maße	BxHxT 380x600x210 mm
zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +20 °C
Betriebsspannung	230 V AC +6 % / -10 %, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 70 Watt, zuzüglich Verbraucherleistung
Netzvorsicherung	6 A
Batteriespannung	12 V
Wechselrichter-Ausgangsspannung	230 V AC +/- 5 %, 50 Hz, Sinusform
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - IU-Ladeeinrichtung - Netzüberwachung - Tiefentladeschutz - Selbstüberwachung - Überlastabschaltung im Batteriebetrieb - wartungsfreie Bleibatterie (5-Jahresbatterie nach EUROBAT)
Optionen	- Busüberwachung Best.-Bez.: BU

Typ	für Leuchtmittel	Batterie	Notlichtdauer	Einsatzart
NVG 1x18/1	1x18 W	1x12 V/ 7,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x18/3	1x18 W	1x12 V/12,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 2x18/1	2x18 W	1x12 V/12,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 2x18/3	2x18 W	1x12 V/24,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x36/1	1x36 W	1x12 V/ 7,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x36/3	1x36 W	1x12 V/18,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 2x36/1	2x36 W	1x12 V/18,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 2x36/3	2x36 W	1x12 V/40,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x58/1	1x58 W	1x12 V/12,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x58/3	1x58 W	1x12 V/24,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 2x58/1	2x58 W	1x12 V/24,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 2x58/3	2x58 W	1x12 V/30,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x80/1	1x80 W	1x12 V/17,0 Ah	1 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung
NVG 1x80/3	1x80 W	1x12 V/33,0 Ah	3 h	Dauer- und Bereitschaftsschaltung